

Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

USB-C® Dual/Triple Display Docking Station



JCD543



JCD543P



JCD542

English

■ Windows® - Driver Installation

- The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)

Manual Installation Steps

Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from www.j5create.com under 'Support > Downloads/Drivers', then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2

Click on the "j5create" web that should appear near the bottom left or top right of your file browser to begin installation, then follow the prompts that appear (you can skip the 'My Downloads' folder to open the j5create file to begin installation). To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file.

If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator."

Step 3

Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings

You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Settings" from the menu that appears.

■ macOS®- Driver Installation

- Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed**

Step 1

Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.j5create.com under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your Mac's version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About This Mac®").

Step 2

Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an open book). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension allow" message "Magic Control Technology", navigate to System Preferences > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

Step 3

After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer. Once you are able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB" Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB" Display Device" application should open automatically. If it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB" Display Driver button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "message "Magic Control Technology". The application will open from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "DJTVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4

Go to and then System Preferences and select the Sound and Speaker options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg file that was downloaded from our website.

■ System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K output or plus
- Available USB™ power delivery over USB-C® to support upstream charging

■ Extended Monitor

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or plus
- RAM: 8 GB memory or higher
- A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

- After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.
- When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

Deutsch

■ Windows® - Treiberinstallation

- Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 quando die Dockingstation an den Computer angeschlossen ist. (Plug-&Play erfordert Internetzugang)

Schritt 1

Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie den weiteren anweisungen (Sie können die "Downloads"-Mappe überspringen, um das j5create-Datei zu öffnen). Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "j5create™". Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "j5create" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "j5create" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

Schritt 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neu gestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings

Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Gehen Sie zu Systempräferenzen > Sicherheit & Datenschutz > Systemerweiterung blockiert" für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemerweiterungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Sperrschloss und wählen Sie im rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

■ macOS®- Treiberinstallation

- Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist**

Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Modells oder beim Heruntergeladen werden, versuchen Sie, den Download über die App Store zu versuchen. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Modells oder beim Heruntergeladen werden, versuchen Sie, den Download über die App Store zu versuchen.)

Schritt 2

Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint ein Installationsfenster, fahren Sie die Schritte innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blockiert" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemerweiterungen > Sicherheit & Datenschutz > Systemerweiterung blockiert" für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemerweiterungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Sperrschloss und wählen Sie im rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

Schritt 3

Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzteil (optional) an die Dockingstation an. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Dockingstation verwenden. Wenn Sie Ihr Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine "USB" DISPLAY DEVICE" Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB" Display Device" sollte sich automatisch öffnen. Falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB" Display Driver".

Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu System Preferences > Security & Privacy > General and allow "message "Magic Control Technology". Die Anwendung wird von dem Computer dann reconnect it. You will receive a prompt to allow "DJTVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Schritt 4

Go to , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg-Datei, die Sie von unserer Website heruntergeladen haben.

■ Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbare USB-C® DisplayPort™ Alt-Modus
- Interstützung der Ausgabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

■ Erweitern Sie Monitoringumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoeindergabe
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- Processeur: Intel® Core™ i7 Quad Core
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- RAM: 8 GB de Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoeindergabe
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de Speicher ou plus
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Hoherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

- Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
- Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.

Français

■ Windows® - Installation du pilote

- Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les Windows® 10 quando la Docking station est connectée au computer. (Plug & Play nécessite un accès à Internet)

Étapes manuelles d'installation

Étape 1
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com sous support > Téléchargements / Pilotes, puis rechercher le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2

Cliquez sur le fichier « j5create » qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devrez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Windows® en bas à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier j5create™). * Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en cliquant à droite sur le fichier j5create et sélectionnez " Exécuter en tant qu'administrateur ".

Étape 3

Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create!

Étape 4 Paramètres d'Affichage

Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows® . Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

■ macOS® - Installation du pilote

- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.**

Étape 1

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.j5create.com sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier .pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué > Extension du Système Bloqué > pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité et Confidentialité > Général, cliquez sur le cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revérifier à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez-la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, vous recevrez une Notification « Appareil D'affichage USB™ » en haut à droite, si vous voulez ouvrir le fichier j5create USB™ , cliquez sur l'icône d'Apple en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Étape 4

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.j5create.com sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier .pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué > Extension du Système Bloqué > pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité et Confidentialité > Général, cliquez sur le cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revérifier à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez-la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, vous recevrez une Notification « Appareil D'affichage USB™ » en haut à droite, si vous voulez ouvrir le fichier j5create USB™ , cliquez sur l'icône d'Apple en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.j5create.com sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur " A propos de ce Mac® ").

■ Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM ou higher
- Port USB-C® disponible avec le mode Alt DisplayPort™
- Interne graphique carte avec prise de charge 4K pour la sortie 4K
- Power Delivery USB™ disponible sur USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

■ Moniteur étendu

- Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- Processeur: Intel® Core™ i7 Quad Core
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- RAM: 8 GB de Speicher oder mehr
- Un processeur haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

- Avant avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour l'adaptateur de votre produit j5create pour éviter les problèmes de compatibilité.
- Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales.
- Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.

Italiano

■ Windows® - Installazione del driver

- Il driver vi verrà scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)

Procedura di installazione manuale

Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

Passo 2

Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra dal browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create). * Se possibile, aprire il file j5create come amministratore cliccando con il tasto destro dello schermo sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore".

Passo 3

Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare la docking station j5create al computer, quindi collegare il display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4 Impostazioni di visualizzazione

È possibile configurare e riorganizzare il display tramite le impostazioni dello schermo di Windows® . Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazioni schermo" dal menu che appare.

■ macOS® - Installazione del driver

- NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino alla installazione completa del driver installato completamente o controller**

Passo 1.

Assicurarsi che la docking station j5create sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.j5create.com in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® in esecuzione (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona della mela in alto a sinistra, quindi fare clic su "Informazioni sul Mac®").

Passo 2

Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul file .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifiche e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvia al termine dell'installazione.

Passo 3

Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station, quindi avviare la docking station dal computer. Se possibile, collegare il computer a una docking station j5create utilizzando un cavo, ma se non è possibile, collegare il computer alla docking station j5create collegando il cavo di alimentazione al computer. Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifiche e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvia al termine dell'installazione.

Passo 4

Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni di Suono e Usata altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

■ Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 e versioni successive
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modality DisplayPort™/Alt USB-C® DisplayPort™ DisplayPort™ Alt-modus
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC
- Interne grafica scheda video con presa di carica 4K per la uscita 4K
- Power Delivery USB™ disponibile su USB-C® per la presa in carica del caricamento in amont

■ Monitor esteso

- Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- Processeur: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire o superiore
- Deux reproductions vidéo a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore
- RAM: 8 GB de Speicher oder mehr
- Un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali.

- Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità.
- Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.
- Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.

Nederlands

■ Windows® - Stuurprogramma installeren

- De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10 apparaten wanneer het docking station is aangesloten op een computer. (Plug & Play vereist internettoegang nodig)

Stappenplan handmatige installatie

U kunt de handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via www.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll oriëlaam naar uw product en klik op de knop Windows®-driver

Stap 2

Klik op het "j5create"-bestand dat linksonder of rechtsboven in uw webbrowsr moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de instructies die worden weergegeven (u moet mogelijk eerst naar uw map "Downloads" navigeren om het j5create-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikk u op het Windows®-pictogram linksonder in het scherm, zoekk u naar "Downloads" en open u het bestand "j5create™". * Open indien mogelijk het bestand "j5create" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "j5create" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

Stap 3

Nadat de eerste installatie is voltooid, klikk u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create docking station aan op uw computer en sluit u vervolgens uw monitoren, periferies en/ou voedingsadapter (optioneel) aan op het j5create docking station. U bent nu klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4 Weergeve-instellingen

U kunt uw beeldscherm configureen en herschikken via de weergeve-instellingen van Windows® . Voorgoeteng to de weergeve-instellingen klik u met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteert u "weergeve-instelling" in het menu dat verschijnt.

■ macOS® - Stuurprogramma installeren

- Sluit de j5create USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd.**

Passo 1.

Zorg ervoor dat het j5create docking station is losgekoppeld van de Mac®, en download de meest recente driver van www.j5create.com onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll oriëlaam naar uw product en klik op de knop Driver macOS® die correspondeert tot de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikk u op het Apple-pictogram linksonder, en klik vervolgens op "Over Deze Mac®").

Passo 2

Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopend doosje). Wanneer het installatievenster wordt weergegeven, volg de stappen in het venster. Tijdens installatie ontvangt u een blokkeringsbericht "Uitbreiding van het systeem is geblokkeerd" voor "Magic Control Technology", navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging & Privacy > Algemeen, klik op het vergrendelingsmechanisme om wijzigingen aan te brengen, en sta ontvankelijker "Magic Control Technology" toe. Keer vervolgens terug naar het installatievenster en klik op Opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid.

Passo 3

Dansk

■ Installation af driveren i Windows®

- Når dockingstationen sluttes til computeren, downloades og installeres driveren automatisk på Windows® 10-enheder. (Internetafgang påkrævet for brug af Plug & Play)

Trin til manuel installation

Trin 1
For manuel installation, skal du holde dockingstationen afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver på www.j5create.com under Support > Downloads/Driverer, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til Windows®.

Trin 2
Klik på filen "j5create", der vises nedest til venstre eller øverst til højre i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen j5create, for at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nedest til venstre på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åbn filen j5create.
* Hvis det er muligt, skal du åbne filen j5create som administrator ved at højreklikke på filen j5create og vælge «Kør som administrator».

Trin 3

Når den første installation er færdig, skal du klikke på «Genstart» for at afslutte installationen af softwaren. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte j5create-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstrastryk) til j5create-dockingstationen. Du er nu klar til at bruge din j5create-dockingstation!

Trin 4

Visningsindstillinger
Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/bagrundsbilledet og vælge «Skærmindstillinger» i menuen, der vises.

■ Installation af driveren i macOS®

- Sæt IKKE din j5create USB™-skærmapdater i computeren, før driveren er installeret helt

Trin 1
Sørg for, at din j5create-dockingstation er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver fra www.j5create.com under Support > Downloads/Driverer. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til driveren til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på «Om denne Mac».)

Trin 2
Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "j5create_usb_video_adapter_driver_version.dmg". Højreklik eller klik med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon af en åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet. Under installationen vises beskeden "System Extension Blocked" (Systemudvidelse blokeret) for "Magic Control Technology" og "MagiC Control Technology". Generelt, klik på knappen "Generelt, klik på nøgelen for at konfigurere indstillingerne, og giv udviklerrettigheder til "Magic Control Technology." Gå derefter tilbage til installationsvinduet og klik på genstart, når installationen er færdig.

Trin 3
Når computeren er blevet genstartet, skal du slutte dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstrastryk) til dockingstationen. Slut dockingstationen til computeren, så du kan bruge din dockingstation. Når hvis din Mac® kører med macOS® 11 eller nyere, vises beskeden "USB™ Display Device" (skærmenhed) øverst til højre. Klik venligt på ikonet og vælg "Allow" (Tillad). Programmet "USB™ Display Device" åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet ved at starte startpanelet eller via desktop fornenen i macOS®.
Klik på knappen "Active USB™ Display Driver" (Aktiv USB™-skærmdriver) i programmet. Herefter ska du give tilladelse til programmet. Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og personvern > "Generelt, klik på nøgelen for at konfigurere indstillingerne, og giv udviklerrettigheder til "Magic Control Technology." Gå derefter tilbage til Systemindstillinger > Sikkerhed og privattliv > Privattliv > Skærmpolitikse. Afbryd derefter dockingstationen fra stikkontakten og tilsæt den igen. Herefter er dine skærme klar til brug!

Trin 4
Gå til , og derreret Systemvalg og vælg lyd indstillinger for lyd- og højttalerdragningen. Her kan du vælge, hvilken enhed skal afspille lyden.

* Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen j5create_usb_video_adapter_driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ATI™ HD 7xxx/NVIDIA® SXXM eller højere
- Tilgængelig USB-C-port med DisplayPort™ Alt-funktion
- Internet forbindelse med etableret adgang til skærmning 14K
- Tilgængelig USB™-strømforsyning via USB-C® til upstream-opladning

■ Udvidet skærm

For videoflaskning på en 2K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)

- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB hukommelse eller højere

For videoflaskning i 4K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB hukommelse eller højere
- Det anbefales, at bruge en kraftig processor, hvis du bruger flere skærme, så du opnår den bedste ydeelse.

■ Når du har opgraderet dit operativsystem, skal du opdatere driveren til dit j5create-produkt **brug for**, for at undgå kompatibilitetsproblemer.
* Når du bruger en enhed med højt strømforbrug, anbefales det, at du bruger en strømadapter, for at opnå den bedste ydeelse. Strømadapteren til denne dockingstation kan købes separat (JUP2290), eller dockingstationen og strømadapteren kan købes sammen (UCD543P).

Norsk

■ Installere driverer for Windows®

- Prøven vil automatisk laste ned og installere på Windows® 10-enheder når dockingstationen kobles til datamaskinen. (Plug & Play kriver en internetforbindelse)

Trinn for manuell installasjon

Trinn 1
For manuell installasjon holder du dockingstationen frakoblet. Du kan laste uta ussmain ohjaimen osoittea/ta www.j5create.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tulokset/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten modelinumernum meri v ed at rulle ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappi.

Trinn 2
Klikk på j5create®-filen som du skal dukke opp nedest til venstre eller øverst til høyre i netleseren din for å starte installasjonen, og følg deretter instruksjonene som vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne j5create-filen og starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nedest til venstre på skjermen og søker etter Nedlastering, så åpner du j5create-filen.)
* Om mulig åpner du j5create-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator».

Trinn 3
Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programmen. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dockingstationen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dockingstationen. Nå er du klar til å bruke din j5create dockingstation!

Trinn 4

Når du konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingene i Windows®. For at ållåge til skærmindstillingene høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjermindstillinger» fra menyen som vises.

■ Installere driver for macOS®

- IKKE koble j5create USB™ skærmapdatter til datamaskinen før driveren er ferdiginstallert

Trinn 1
Sørg for at din j5create-dockingstation er koblet fra din Mac®, og last ned den nyeste driveren fra www.j5create.com under Støtte > Nedlastinger/Driverer ved å søke etter produktet med modelnummeret eller ved å bla ned til produkt og klikke på knappen for driveren til macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen».)

Trinn 2
Åpne Finder, velg «Nedlastering» og finn og dobbeltklikk filen som heter "j5create_usb_video_adapter_driver_version.dmg". Høyreklik eller klikk med to fingre på .pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, hvorefter du skal fortsette gjennom trinene i vinduet. Under installasjonen vises den motta varselet «Systemutvidelse blokeret» for «Magic Control Technology» og «MagiC Control Technology». Generelt, klikk på nøgelen for å konfigurere indstillingerne, og giv utvikleren «Magic Control Technology.» Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferutstyret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dockingstationen, så kobler du dockingstationen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dockingstationen. Når du har startet Mac® kører macOS® 11 eller nyere, vil du motta et varsel om «USB™-visningsenhet i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®.
Klikk «Aktiv USB™-skærmdriver»-knappen i appen. Du blir bedt om å gi tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB™-visningsenhet».
Koble dockingstationen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Ilesomenen Skjermpolitik. Koble fra dockingstationen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg og velg Lyd og så lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen j5create_usb_video_adapter_driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ATI™ HD 7xxx/NVIDIA® SXXM eller høyere
- Tilgængelig USB-C®-port med DisplayPort™ Alt-modus
- Internet forbindelse med etableret adgang til skærmning 14K
- Tilgængelig USB™-Power Delivery over USB-C® for å støtte oppstrømslading

■ Utvidet skjerm

En 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerm videooptvingling

- Prozessor: Intel® Core™ i5 fjere kjerner
- RAM: 4 GB eller mer minne

For videoflaskning i 4K skærm (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerm videooptvingling

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB eller mer minne
- En avansert prosessor anbefales for flere skjermer og optimal ytelse.

■ Etter at du oppgraderer operativsystemet, skal du opdatere j5create-produktdriveren **brug for** for å unngå problemer med kompatibilitet.
* Når du bruker en enhet med høyt strømforbruk, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren for denne dockingstationen kan kjøpes separat (JUP2290), eller så kan dockingstationen og strømadapteren kjøpes sammen (UCD543P).

Suomi

■ Windows®-ohjaimen asennus

- As j5create-program automaattiasentaa Letoitidiki e teleepi a kaksiokaloissa kielipakettien, arkittien a dokkalokatetava van a szamitogepez.(A Plug & Play vaatii internet-yhteyden)

Manuaalisen asennuksen vaiheet

Asentaaksi manuaalisesti, pidä telkoaintiesama liittämättömänä. Voit ladata ussmain ohjaimen osoittea/ta www.j5create.com kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tulokset/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten modelinumernum meri v ed at rulle ned til produktet og klikke på Windows®-driverknappi.

Napsauta j5create®-tiedostoja, jonka tulisi olla näkyvissä lähellä verkkoaieman välisenä tai oikeaa alalaitaa aloittaiseksi asennuksen aloittamiseksi. Siirtyäkseen j5create-kansioon, napsauta Windows®-kuvakeita näytteen kohteiden ohjeden mukaisesti (Sinun on ehkä siirryttävä j5create-kansiossa asennuksen aloittamiseksi). Siirtyäkseen j5create-kansioon, napsauta Windows®-kuvakeita näytteen vasemmasta alakulmassa ja etsi sitten Lataukset-kansio ja avaa j5create-tiedosto).
* Jos mahdollista, avaa j5create-tiedosto järjestelmävalvojan napsautamalla j5create-tiedosto hiiren oikealla painikkeella ja valitse «Suorita järjestelmävalvojana».

Trinn 3
Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen av programmen. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dockingstationen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dockingstationen. Nå er du klar til å bruke din j5create dockingstation!

Trinn 4

Når du konfigurere og omarrangere skjermene gjennom skærmindstillingene i Windows®. For at ållåge til skærmindstillingene høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjermindstillinger» fra menyen som vises.

■ macOS®-ohjaimen asennus

■ **Älä liitä j5create USB™-näyttöosavinta tietokoneen ennen kuin ohjain on asennettu kokonaan.**

Vaihe 1
Varmista, että j5create-telkoaintiesama on irroitettu Mac®-tietokoneesta ja lataa ussmain ohjaimen osoittea/ta www.j5create.com kohdassa Support (Tuki) ja hakea sitten modelinumernum meri v ed at rulle ned til produkt og klikke på knappen for driveren til macOS®-versiota (löytäkääksesi macOS®-version, otaosia Apple®-kuvakeita yhäällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac"-vaihtoa).

Vaihe 2
Avaa Esmistoiminto, valitse sitten "Lataukset", paikanna ja kaksoisoikea hiiren painike valitse j5create USB, Video, Adapter, Driver (Version) dmG (egy megnyitott dioxid ikezes rajta). Megjelien a telepitesi ablak folytatasa a kerekeset az alabalon. A telepitesi soran a "MagiC Control Technology" eseteben a „System Extension Blocked” (Rendszerbiztoemny blokkolva) uzenet jelenik meg, navigajlon a Rendszerbeallitasok > Biztonsag es adatvedelem > Altalanos elemre, kattintson a lakitra a modosztatokhoz, engedelyezze az USB™ Display Device™ (MagiC Control Technology) hasznalatat, majd terekeren a telepitesi ablakhoz, es kattintson az újrainditäs gombra a telepites befejezése utan.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferutstyret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dockingstationen, så kobler du dockingstationen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dockingstationen. Når du har startet Mac® kører macOS® 11 eller nyere, vil du motta et varsel om «USB™-visningsenhet i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®.
Klikk «Aktiv USB™-skærmdriver»-knappen i appen. Du blir bedt om å gi tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB™-visningsenhet».
Koble dockingstationen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Ilesomenen Skjermpolitik. Koble fra dockingstationen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg og velg Lyd og så lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inne i filen j5create_usb_video_adapter_driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.

* Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja, avaa verkkosivustollamme ladatum README.pdf-tiedosto j5create_usb_video_adapter_driver.dmg-tiedoston sisäällä.

■ Järjestelmävaatimukset

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 tai uudempi
- Intel® HD Graphics 4000/ATI™ HD 7xxx/NVIDIA® SXXM tai korkeampi
- Käytettävissä oleva USB-C®-portti ja DisplayPort™ Alt -tila
- Scärimin näyttönopeus: vähintään 14K
- Käytettävissä oleva USB™-virransyöttö USB-C®-yhteydellä tukemaan ylävirtalaitteistoa

■ Laajennettu monitori

Yksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonaan virtaidetoisto

- Suoritin: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 Gtn tai korkeampi muisti

Kaksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonaan virtaidetoisto

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 Gtn tai korkeampi muisti
- Korkeatasoinen suoritin on suositeltava moninäyttöille ja optimaalisella suoritusnopeuella.

■ Ennen kuin päivität käyttäjärjestelmän, päivitä ensin j5create-tietokoneen väittäiesiksi yhteensopivusemgelmat.
* När du bruker en enhet med høyt strømforbruk, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren til denne dockingstationen kan kjøpes separat (JUP2290), eller så kan dockingstationen og strømadapteren kjøpes sammen (UCD543P).

Magyar

■ Windows®-illesztőprogram telepítése

- As j5create-program automaattiasentaa Letoitidiki e teleepi a dzekkalokatetava van a szamitogepez.(A Plug & Play internet-hozzaférését igényeli)

A kézi telepítés lépései

1. lépés
Kézi telepítés esetén a dokkolóállomást kihúzza kell tartani. A legújabb Aseentaaksi manuaalisesti, pidä telkoaintiesama liittämättömänä. Voit ladata ussmain ohjaimen osoittea/ta www.j5create.com weboldalról a Jámogatás > Letöltesek/illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a termékét a típusszám megadásával, vagy grögessen feléle a termékhez, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés
Kattintson a j5create® fájlra, amely a böngésző bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelölt utasításokat (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a j5create.fli megnyitására a Letöltesek mappába kell navigálnia. A Letöltesek mappába történő navigálásához kattintson a Windows®-ikonra a böngésző bal alsó sarkában, majd keresse meg a Letöltesek mappát, és nyissa meg a j5create fájljt).

* Ha lehetséges, nyissa meg a j5create fájl rendezzergakézzel úgy, hogy a jobb gombbal a j5create fájlra kattint, majd kiválasztja a „Futtatás rendezzergakézzel” lehetőséget.

3. lépés

A kezdeti telepítés befejezése után kattintson a „Restart” (újraindítás) gombra a szoftver telepítésének befejezéséhez. Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a dokkolóállomást a számítógéphez, majd csatlakoztassa a megjelöltet, a periferikát és/vagy a hálozáti adaptert (opcionálisan) a j5create dokkolóállomáshoz. Most már készen áll a j5create dokkolóállomásra használatra!

4. lépés

A megjelenítőket a Windows®-menüben beállítások segítségével konfigurálhatja, ahhoz a funkciót kell kiválasztania, és csak azt egy utolsó lépésben adhatja meg.

Kattintson a jobb gombbal az asztalra/parétára, majd a megjelenő menüben válassza a „Megjelöltéti beállítások” lehetőséget.

■ macOS®-illesztőprogram telepítése

- **NE csatlakoztassa a j5create USB™ megjelenítő adaptert a számítógéphez, amíg az j5create USB™ program telepítése be nem fejeződik.**

1. lépés
Győződjön meg arról, hogy a j5create dokkolóállomást kihúzza a Mac®-ből, töltsse le a legújabb illesztőprogramot a www.j5create.com oldalról a Support > Downloads/Drivers (Tulokset/Lataukset/Ohjaimet) és hakea sitten modelinumernum meri v ed at rulle ned til produkt og klikke på knappen for driveren til macOS®-versiota (löytäkääksesi macOS®-version, otaosia Apple®-kuvakeita yhäällä vasemmalla ja napsauta "About this Mac"-vaihtoa).

2. lépés
Nyissa meg a Findert, majd válassza a „Letöltesek” menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „j5create USB, Video, Adapter, Driver (Version) dmG” nevű fájlra. Kattintson a jobb gombbal vagy 2 újjal a pkg fájlra (egy megnyitott dioxid ikezes rajta). Megjelien a telepitesi ablak folytatasa a kerekeset az alabalon. A telepitesi soran a „MagiC Control Technology” eseteben a „System Extension Blocked” (Rendszerbiztoemny blokkolva) uzenet jelenik meg, navigajlon a Rendszerbeallitasok > Biztonsag es adatvedelem > Altalanos elemre, kattintson a lakitra a modosztatokhoz, engedelyezze az USB™ Display Device™ (MagiC Control Technology) hasznalatat, majd terekeren a telepitesi ablakhoz, es kattintson az újrainditäs gombra a telepites befejezése utan.

3. lépés
Miután a számítógép újraindult, csatlakoztassa a kijelzőt, a periferikát és kattintson duplán a „j5create USB, Video, Adapter, Driver (Version) dmG” nevű fájlra. Kattintson a jobb gombbal vagy 2 újjal a pkg fájlra (egy megnyitott dioxid ikezes rajta). Megjelien a telepitesi ablak folytatasa a kerekeset az alabalon. A telepitesi soran a „MagiC Control Technology” eseteben a „System Extension Blocked” (Rendszerbiztoemny blokkolva) uzenet jelenik meg, navigajlon a Rendszerbeallitasok > Biztonsag es adatvedelem > Altalanos elemre, kattintson a lakitra a modosztatokhoz, engedelyezze az USB™ Display Device™ (MagiC Control Technology) hasznalatat, majd terekeren a telepitesi ablakhoz, es kattintson az újrainditäs gombra a telepites befejezése utan.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferutstyret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dockingstationen, så kobler du dockingstationen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dockingstationen. Når du har startet Mac® kører macOS® 11 eller nyere, vil du motta et varsel om «USB™-visningsenhet i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB™-visningsenhet» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller Dock i macOS®.
Klikk «Aktiv USB™-skærmdriver»-knappen i appen. Du blir bedt om å gi tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB™-visningsenhet».
Koble dockingstationen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Ilesomenen Skjermpolitik. Koble fra dockingstationen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg og velg Lyd og så lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-fajt i webdolanrollot Letoitidiki e teleepi a dzekkalokatetava van a szamitogepez.(A Plug & Play internet-hozzaférését igényeli)

* Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja, avaa verkkosivustollamme ladatum README.pdf-tiedosto j5create_usb_video_adapter_driver.dmg-tiedoston sisäällä.

* Részleteeseb utasitásokért kérjük, nyissa meg a README.pdf fájlt a weboldalunkról letöltött j5create_usb_video_adapter_driver.dmg fájlban.

■ Rendszerkövetelmények

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 vagy újabb verzió
- Intel® HD Graphics 4000/ATI™ HD 7xxx/NVIDIA® SXXM or higher
- Képtávvezetésre alkalmas USB-C®-portja és DisplayPort™ Alt mód
- Scärimin näyttönopeus: vähintään 14K
- Käytettävissä oleva USB™-virransyöttö USB-C®-yhteydellä tukemaan ylävirtalaitteistoa

■ Kibővített monitor

Egy 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás

- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB vagy több memória

Kettő 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB vagy több memória
- A kiemelt minőségű számítógép szükséges a több képernyős monitorok számára.

A kiemelt minőségű számítógép szükséges a több képernyős monitorok számára.
* Når du bruker en enhet med høyt strømforbruk, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren til denne dockingstationen kan kjøpes separat (JUP2290), eller så kan dockingstationen og strømadapteren kjøpes sammen (UCD543P).

Русский

USB-C® док-станции с поддержкой трёх дисплеев (JCD543)/ трёх дисплеев и зарядным устройством 100 Вт (UCD543P) / двух дисплеев (JCD542)

■ Технические особенности:

- Поддержка трёх дисплеев одновременно (JCD543/UCD543P) / двух дисплеев одновременно (JCD542)
- Разрешение (DisplayPort™ или HDMI™): до 3840 x 2160/30 Hz (4K@30 Hz) (одновременно может использоваться только один видеопорт/интерфейс) (JCD543/UCD543P)
- Разрешение (HDMI™) до 3840 x 2160/30 Hz (4K@30 Hz)
- JCD543/UCD543P/JCD542 / до 1920 x 1080/60 Hz (JCD542)
- Разрешение (VGA, до 1920 x 1080/60 Hz (UCD543/UCD543P)
- USB™ Type-C с поддержкой Power Delivery 30 Вт и мощностью зарядки до 100 Вт

- На блоке питания предусмотрены дополнительный USB™ Type-A с поддержкой быстрой зарядки (JCD543P)
- Мощность: 58/24 Амс (Макс. 12 Вт)
- Длина кабеля 45 см
- Предусмотрено удобное хранилище для кабеля, которое позволяет организовывать его длину и сторону, с которой он будет подключен.
- Входит в состав универсального драйвера
- Драйвер доступен для скачивания на сайте фирмы изготовителя

■ Установке драйвера для Windows®

- **Драйвер будет установлен автоматически на Windows® 10 (для Plug & Play требуется доступ к интернету).**

Шар 1

При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнее версию драйвера с сайта www.j5create.com. Во вкляде Support (поддержка), најдите драйвер, который вы хотите установить, и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (замечание: если возможно, запустите установку от имени администратора)

Шар 2
Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки можно попробовать зайти в Мой Компьютер > загрузки и выбрать USB3.0Multi-Adapter)

Шар 3

После завершения первоначальной установки, нажмите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create док-станцию к блоку питания, HDMI®, VGA, Ethernet, Audio и т.д., а затем к вашему компьютеру. Теперь вы готовы к использованию вашей j5create док-станции!

Windows®

Ша 1.
При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнее версию драйвера с сайта www.j5create.com. Во вкляде Support (поддержка), најдите драйвер, который вы хотите установить, и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (замечание: если вы возникли сложности со скачиванием драйвера, возможно, требуется изменить настройки защиты и безопасности и разрешить использование программ, загруженных из "любого источника")