PF Series

ATX SWITCHING POWER SUPPLY

PF350
PF400
PF450
PF500
PF550
PF600
PF650
PF700
PF750

DeepCool

www.deepcool.com



List of parts

Teileliste
Liste des pièces
Lista de piezas
Перечень деталей
Бөлшектер тізбесі
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表
零件表

PF350 / PF400 / PF450 / PF500 / PF550

PF600 / PF650 / PF700 / PF750

EN

- Power supply unit
- Main Power Connector (20+4)Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4pin Peripheral× 1
- Mounting screws
- AC power cord

DE

- Netzteil
- 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- 3 SATA-Anschlüsse + 4-poliges Peripheriegerät ×1
- Montageschrauben
- Netzkabel

PT

- Carregador
- Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- CPU (4+4) Pino x 1
- CPU (4+4) Pino x 2
- PCI-E (6+2) Pino x 2
- SATA x 3 + Periférico de 4 pinos × 1
- Parafusos de montagem
- Cabo de alimentação AC

IT

- Alimentatore
- Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- CPU (4+4) pin x 1
- CPU (4+4) pin x 2
- PCI-E (6+2) pin x 2
- Periferica a 4 pin × 1 + SATA ×3
- Viti di montaggio
- Cavo di alimentazione CA

ZH

- 电源供应器
- 主电源连接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4Pin 外设接头 x 1
- 安装螺丝
- 交流电源线

Specification sheet

Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Техникалық сипаттамалары
Planilha de especificações
Scheda specifiche
Dane techniczne
仕様書
사양서
规格表
规格表

FR

- Bloc d'alimentation
- Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- CPU(4 + 4) broches x 1
- CPU (4 + 4) broches x 2
- PCI-E (6 + 2) broches x 2
- Périphérique SATA x 3 + Périphérique 4 broches ×1
- Vis de montage
- Cordon d'alimentation CA

ES

- Unidad de fuente de alimentación
- Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- CPU (4+4) contactos x 1
- CPU (4+4) contactos x 2
- PCI-E (6+2) contactos x 2
- SATA x 3 + 4-periférico periférico x 1
- Tornillos de montaje
- Cable de alimentación de CA

PL

- Zasilacz
- Złącze (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- (4+4)-pinowe złącze procesora x 2
- (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- 4-pinowe urządzenie peryferyjne × 1+ SATA × 3
- Śruby montażowe
- Przewód zasilający AC

RU

- Блок питания
- Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pin× 1
- CPU(4+4) Pin× 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4-контактный периферийный ×1
- Установочные винты
- Кабель питания переменного тока

KZ

- Қуат блогы
- Қуат берудің негізгі қосылысы (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pin × 1
- CPU(4+4) Pin × 2
- PCI-E(6+2) Pin x 2
- SATA x 3 + 4-рлі перифериялық x 1
- Орнату бұрандалары
- Айнымалы токтың қуат кабелі

KO

- 전원 공급 장치
- 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- CPU(4+4) 핀1개
- CPU(4+4) 핀2개
- PCI-E(6+2) 핀 2개
- SATA x 3 + 4 주변기기 × 1
- 장착 나사
- AC 전원 코드

ZH

- 電源供應器
- 主電源連接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 2
- SATA x 3 + 4Pin 外設接头 x 1
- 安裝螺絲
- 交流電源線

EN

Model No.	PF350D-PA					PF400D-PA				
AC Input	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Total Output	350W					400W				

Model No.	PF450D-PA					PF500D-PA				
AC Input	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Total Output	450W					500W				

Model No.	PF550D-PA					PF600D-PA				
AC Input	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Total Output	550W					600W				

Model No.	PF650D-PA					PF700D-PA				
AC Input	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max Output Current	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Total Output	650W					700W				

Model No.	PF750D-PA					
AC Input	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	120W		744W	3.6W	12.5W	
Total Output	750W					

DE

Modell	PF350D-PA					PF400D-PA				
Netzeingang	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	350W					400W				

Modell	PF450D-PA					PF500D-PA				
Netzeingang	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	450W					500W				

Modell	PF550D-PA					PF600D-PA				
Netzeingang	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	550W					600W				

Modell	PF650D-PA					PF700D-PA				
Netzeingang	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	650W					700W				

Modell	PF750D-PA					
Netzeingang	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromstärke	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Maximale kombinierte Leistung	120W		744W	3.6W	12.5W	
Gesamtabgabe	750W					

FR

Modèle	PF350D-PA					PF400D-PA				
Entrée CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Sortie totale	350W					400W				

Modèle	PF450D-PA					PF500D-PA				
Entrée CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Sortie totale	450W					500W				

Modèle	PF550D-PA					PF600D-PA				
Entrée CA	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Sortie totale	550W					600W				

Modèle	PF650D-PA					PF700D-PA				
Entrée CA	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Sortie totale	650W					700W				

Modèle	PF750D-PA					
Entrée CA	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	120W		744W	3.6W	12.5W	
Sortie totale	750W					

ES

Modelo	PF350D-PA					PF400D-PA				
Entrada de CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Vatiaje combinado máximo	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Salida total	350W					400W				

Modelo	PF450D-PA					PF500D-PA				
Entrada de CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Vatiaje combinado máximo	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Salida total	450W					500W				

Modelo	PF550D-PA					PF600D-PA				
Entrada de CA	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Vatiaje combinado máximo	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Salida total	550W					600W				

Modelo	PF650D-PA					PF700D-PA				
Entrada de CA	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Vatiaje combinado máximo	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Salida total	650W					700W				

Modelo	PF750D-PA					
Entrada de CA	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Vatiaje combinado máximo	120W		744W	3.6W	12.5W	
Salida total	750W					

RU

Модель	PF350D-PA					PF400D-PA				
Вход переменного тока	200~240В		3.5А		50Гц	100~240В		3.5А		50Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	26.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	32.0А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		312Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		384Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	350Вт					400Вт				

Модель	PF450D-PA					PF500D-PA				
Вход переменного тока	200~240В		3.5А		50Гц	200~240В		4.0А		50Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	35.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	40.0А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		420Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		480Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	450Вт					500Вт				

Модель	PF550D-PA					PF600D-PA				
Вход переменного тока	200~240В		4.0А		50Гц	200~240В		4.5А		50Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	44.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	48.0А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	100Вт		528Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		576Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	550Вт					600Вт				

Модель	PF650D-PA					PF700D-PA				
Вход переменного тока	200~240В		4.5А		50Гц	200~240В		10.0А MAX		50~60Гц
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	52.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	58.0А	0.3А	2.5А
Макс. комбинированная мощность	120Вт		624Вт	3.6Вт	12.5Вт	120Вт		696Вт	3.6Вт	12.5Вт
Общая мощность	650Вт					700Вт				

Модель	PF750D-PA					
Вход переменного тока	200~240В		10.0А MAX		50~60Гц	
Выход постоянного тока	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	
Макс. выходной ток	15.0А	15.0А	62.0А	0.3А	2.5А	
Макс. комбинированная мощность	120Вт		744Вт	3.6Вт	12.5Вт	
Общая мощность	750Вт					

KZ

Үлгісі	PF350D-PA					PF400D-PA				
Айнымалы ток кіруі	200~240В		3.5А		50Гц	100~240В		3.5А		50Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. шығыс тоғы	15.0А	15.0А	26.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	32.0А	0.3А	2.5А
Макс. қорытындысқарағанқуат	100Вт		312Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		384Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	350Вт					400Вт				

Үлгісі	PF450D-PA					PF500D-PA				
Айнымалы ток кіруі	200~240В		3.5А		50Гц	200~240В		4.0А		50Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. шығыс тоғы	15.0А	15.0А	35.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	40.0А	0.3А	2.5А
Макс. қорытындысқарағанқуат	100Вт		420Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		480Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	450Вт					500Вт				

Үлгісі	PF550D-PA					PF600D-PA				
Айнымалы ток кіруі	200~240В		4.0А		50Гц	200~240В		4.5А		50Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. шығыс тоғы	15.0А	15.0А	44.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	48.0А	0.3А	2.5А
Макс. қорытындысқарағанқуат	100Вт		528Вт	3.6Вт	12.5Вт	100Вт		576Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	550Вт					600Вт				

Үлгісі	PF650D-PA					PF700D-PA				
Айнымалы ток кіруі	200~240В		4.5А		50Гц	200~240В		10.0А MAX		50~60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв
Макс. шығыс тоғы	15.0А	15.0А	52.0А	0.3А	2.5А	15.0А	15.0А	58.0А	0.3А	2.5А
Макс. қорытындысқарағанқуат	120Вт		624Вт	3.6Вт	12.5Вт	120Вт		696Вт	3.6Вт	12.5Вт
Жалпы қуаты	650Вт					700Вт				

Үлгісі	PF750D-PA					
Айнымалы ток кіруі	200~240В		10.0А MAX		50~60Гц	
Тұрақты ток шығысы	+3.3В	+5В	+12В	-12В	+5Всв	
Макс. шығыс тоғы	15.0А	15.0А	62.0А	0.3А	2.5А	
Макс. қорытындысқарағанқуат	120Вт		744Вт	3.6Вт	12.5Вт	
Жалпы қуаты	750Вт					

PT

Modelo	PF350D-PA					PF400D-PA				
Entrada CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Saída total	350W					400W				

Modelo	PF450D-PA					PF500D-PA				
Entrada CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Saída total	450W					500W				

Modelo	PF550D-PA					PF600D-PA				
Entrada CA	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Saída total	550W					600W				

Modelo	PF650D-PA					PF700D-PA				
Entrada CA	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Saída total	650W					700W				

Modelo	PF750D-PA					
Entrada CA	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	120W		744W	3.6W	12.5W	
Saída total	750W					

IT

Modello	PF350D-PA					PF400D-PA				
Ingresso CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Potenza totale	350W					400W				

Modello	PF450D-PA					PF500D-PA				
Ingresso CA	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Potenza totale	450W					500W				

Modello	PF550D-PA					PF600D-PA				
Ingresso CA	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Potenza totale	550W					600W				

Modello	PF650D-PA					PF700D-PA				
Ingresso CA	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Potenza totale	650W					700W				

Modello	PF750D-PA					
Ingresso CA	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	120W		744W	3.6W	12.5W	
Potenza totale	750W					

PL

Model	PF350D-PA					PF400D-PA				
Wejście AC	200~240Vac		3.5A		50Hz	100~240Vac		3.5A		50Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		312W	3.6W	12.5W	100W		384W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	350W					400W				

Model	PF450D-PA					PF500D-PA				
Wejście AC	200~240Vac		3.5A		50Hz	200~240Vac		4.0A		50Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		420W	3.6W	12.5W	100W		480W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	450W					500W				

Model	PF550D-PA					PF600D-PA				
Wejście AC	200~240Vac		4.0A		50Hz	200~240Vac		4.5A		50Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		528W	3.6W	12.5W	100W		576W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	550W					600W				

Model	PF650D-PA					PF700D-PA				
Wejście AC	200~240Vac		4.5A		50Hz	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	120W		624W	3.6W	12.5W	120W		696W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	650W					700W				

Model	PF750D-PA					
Wejście AC	200~240Vac		10.0A MAX		50~60Hz	
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	120W		744W	3.6W	12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	750W					

JA

| モデル | PF350

Troubleshooting

EN

If the power supply is not functioning correctly, please check the following:

1. Please confirm that the input voltage switch (115V/230V) in on the correct voltage, and switch to the correct voltage if necessary. Please refer to the utilization voltage in the area of use. (Applicable to power products with a passive PFC function only).
2. Please confirm that the AC power cord is connected to the power product itself.
3. Please confirm that the I/O switch on the power supply is switched to the "I" position.
4. Please confirm that the power cords of the motherboard, graphics card, hard disk, and other interface devices are properly installed.
5. Please press the I/O switch on the power supply to the "O" position to turn off the unit, wait for 5 minutes to allow the unit to discharge and reset the protection, push the I/O switch back to the "I" position, and then turn the power on for the system.

Problemlösung

DE

Falls das Netzteil nicht richtig funktionieren sollte, prüfen Sie Folgendes:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass der Eingangsspannungschalter (115 V/230 V) auf die richtige Spannung eingestellt ist, schalten Sie die Spannung nötigenfalls auf die Spannung Ihrer Hausstromversorgung um. (Gilt nur für Netzteile mit passiver PFC-Funktion.).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an das Netzteil angeschlossen, der Netzstecker bis zum Anschlag eingesteckt wurde.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter am Netzteil in der Position „I" befindet.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Stromversorgungsanschlüsse an Motherboard, Grafikkarte, Festplatten und anderen Geräten richtig angeschlossen wurden.
5. Bringen Sie Netzschalter des Gerätes zum Abschalten in die Position „O", warten Sie gut 5 Minuten ab, damit sich die Bauteile im Inneren entladen können, eventuell ausgelöste Schutzschaltungen wieder aufgehoben werden. Bringen Sie den Netzschalter anschließend zum Einschalten des Gerätes wieder in die Position „I".

Guide de dépannage

FR

Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

1. Veuillez confirmer que le commutateur de tension d'entrée (115 V / 230 V) est sur la tension correcte, et basculez vers la tension correcte si cela est nécessaire. Veuillez vous référer à la tension d'utilisation de la zone d'utilisation. (Applicable uniquement pour les produits d'alimentation électrique avec ayant une fonction PFC passive).
2. Veuillez confirmer que le cordon d'alimentation CA est connecté au produit d'alimentation électrique même.
3. Veuillez confirmer que le commutateur E / S du bloc d'alimentation est en position « I » .
4. Veuillez confirmer que les cordons d'alimentation de la carte mère, de la carte graphique, du disque dur et des autres dispositifs d'interface sont correctement installés.
5. Appuyez sur le commutateur d'E / S d'alimentation en position « O» pour éteindre l'unité, attendez 5 minutes pour permettre à l'unité de se décharger et réinitialiser la protection, remettez le commutateur d'E / S sur la position « I » , puis mettez le système sous tension.

9.24 ピンマザーボードケーブル上の取り外し可能な 4 ピンコネクタは「P4」または「+12V」コネクタではありません。このコネクタを「P4」または「+12V」コネクタとして使用すると、深刻な破損につながることがあります。
10.安全上の注意事項や製造元の指示に従わないと、さまざまな保証が直ちに無効になります。
11.本製品に付属の電源ケーブルは本製品専用です。付属以外のものを使用すると、火災の原因になることがあるため、絶対におやめください。

Warranty information

EN

Description of limited liability warranty

1. Warranty is provided for abnormal or damaged parts of this product due to defects in the manufacturing process; the abnormal or damaged parts in the following cases will be repaired or replaced by DeepCool after inspection and judgment; any abnormality or damage to any part of the product will not be covered by the warranty if the unit is used outside of the following conditions:
 - The normal use of the product in accordance with the product manual, without improper or excessive use, or in any other unreasonable application (for example: using this product in product testing).
 - Damages that are not caused by acts of nature (for example: lightning, shock, power surge, fire, earthquake, flood, blizzard, hurricane, insects, animal attack, etc.).
 - The product has not been disassembled, modified, or repaired by any unauthorized person. The components have not been disassembled or replaced.
 - The product's tamper-evident sticker has not been removed or damaged.
2. During the warranty period, DeepCool's greatest share of liability is limited to the value of this product in the current market (the current residual value of the product does not include freight, handling fees, and other costs). DeepCool shall not be liable for compensation for other losses caused by the use of this product.
3. During the warranty period, DeepCool is obligated to repair or replace defective products. However, under any circumstances, DeepCool shall not be liable for any compensation for any losses (including but not limited to data damage, business loss, loss of profit, incidental or indirect loss of using this product, improper use and losses caused by the user's negligence whether it is foreseeable or DeepCool has notified in advance that such damage may occur, but the user still violates the warranty terms and contract) caused by the sale, purchase or use of this product.
4. The warranty clause is only applicable to the original buyer who purchases the product through a DeepCool authorized distributor or agent, and not applicable to the buyer who purchases it second hand.
5. In order to protect your rights, please keep and provide the proof of purchase (receipt or invoice). The proof must clearly indicate the date of purchase to determine the warranty period.

Hinweise zur Garantie

DE

Eingeschränkte Garantie

1. Herstellungsfehler und vorzeitige Ausfälle werden durch eine Garantie abgedeckt. In diesem Fall werden nicht richtig funktionierende oder beschädigte Teile nach eigenem Ermessen von DeepCool repariert oder ausgetauscht. Dies gilt nur, wenn das Gerät unter folgenden Umständen eingesetzt wird:
 - Normaler Einsatz des Produktes gemäß Anleitung, ausgenommen missbräuchlicher oder übermäßiger Einsatz sowie Einsatz unter ungeeigneten Bedingungen (beispielsweise Einsatz des Produktes für Produkttests).
 - Keine Beschädigungen durch höhere Gewalt (z. B. Blitzschlag, Erdbeben, Überflutung und dergleichen), Überspannung, Beschädigungen durch Tiere etc.
 - Das Produkt wurde nicht zerlegt, verändert oder durch nicht autorisierte Personen repariert. Seine Komponenten wurden weder zerlegt noch ausgetauscht.
 - Der Manipulationssicherungsaufkleber des Produktes wurde weder entfernt noch beschädigt.

Support and services

EN

If you have any questions or encounter any problems during the warranty period, please feel free to contact a DeepCool authorized dealer, agent, or visit our official website: https://www.deepcool.com/support. Please provide a detailed description of the problem and proof of purchase when contacting the DeepCool Support Team. Thank you for purchasing DeepCool products.

You are kindly required to:

- Provide proof of purchase with the date of purchase and product purchased clearly shown.
- Bear the shipping cost of sending the defective product to DeepCool authorized dealers and agents (including transit shipment fee), and DeepCool authorized dealers and agents will bear the cost of returning the repaired product to you (including transit shipment fee).
- Visit https://www.deepcool.com/support for more information if there are any other outstanding issues or updated warranty terms which will be published on the official DeepCool website.

Kundendienst und Services

DE

Wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten im Rahmen der Garantiezeit auftreten sollten, wenden Sie sich einfach an einen autorisierten DeepCool-Händler, -Agenten oder schauen auf unsere offizielle Website: https://www.deepcool.com/support. Bitte halten Sie eine detaillierte Beschreibung des Problems und einen Kaufbeleg bereit, wenn Sie sich an den DeepCool-Kundendienst wenden.

3.Кепілдік кезеңінде DeepCool компаниясы ақаулы өнімдерді жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді. Сонымен бірге, ешқандай жағдайда DeepCool компаниясы осы өнімді сатудан, сатып алудан немесе пайдаланудан туындаған кез-келген өтемақы мен залал үшін жауап бермейді (соның ішінде деректердің зақымдануы, коммерциялық шығындар, жоғалған пайда, осы өнімді пайдаланудан кездейсоқ немесе жанама шығындар, алдын-ала болжауға болатын пайдаланушының ұқыпсыздығынан келтірілген залал немесе егер DeepCool компаниясы мұндай залал келтірілуі мүмкін екендігі туралы алдын-ала хабарлаған болса, бірақ пайдаланушы кепілдік шарттары мен келісімшартты бұзады).
4.Кепілдік туралы ереже өнімді уәкілетті дистрибьютор немесе DeepCool компаниясының агенті арқылы

Information on safety regulations

Hinweise zu Sicherheitsvorgaben
Informations sur les règles de sécurité
Información sobre normas de seguridad
Информация по технике безопасности
Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат
Informações sobre regulamentos de segurança
Informazioni sulle norme di sicurezza
Informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa
安全規制に関する情報
안전 규정에 대한 정보
安規信息
安规信息

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
接头	○	○	○	×	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
电子卡	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
环保使用期限标识表示产品在正常工作温度和湿度等条件下的环保使用年限为10年。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且因技术发展水平限制而无成熟方案替代，均符合欧盟RoHS法规环保指令。

DeepCool USA Inc.
11650 Mission Park Drive Suite 108., Rancho Cucamonga, CA 91730

Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
Building 10, No. 9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2021 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.
"DEEPCOOL ™"and other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions.
Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Дополнительная информация

Изготовитель: Бэйцзин Дипкул Индастриз Ко., Лтд.
Зд. 10, шоссе Дицзинь 9, р-н Хайдянь, г. Пекин, Китай.
Сделано в Китае.
Импортер / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
ООО «ОНЛАЙН ТРЕЙДИНГ». 117042, Россия, город Москва, улица Академика Понтрягина, дом 21, корпус 1, помещение VII, комната 1.
ООО «МЕРЛИОН», 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4 корпус 1, этаж 8, кабинет 819.
ООО «АРКСЕЙЛ», 115201, город Москва, Каширский проезд, дом 5, комната 7, 8, 9.
Актуальные импортер и уполномоченное изготовителем лицо указаны на упаковке.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Реальный продукт и принадлежности могут отличаться от представленных в данном руководстве. Упущения и ошибки печати исключены. Содержимое поставки может отличаться в разных странах или местах. Некоторые торговые знаки могут заявляться как собственность других лиц.
Любое воспроизведение без предварительного письменного разрешения DeepCool строго запрещено.
Дата изготовления зашифрована в серийном номере продукта. Если серийный номер имеет вид: DN650EU-DP-2007002576, то товар был изготовлен в июле 2020 года; а если вид серийного номера следующий: 20113022701021230001, то товар изготовлен на 23 неделю 2021 года.
Срок гарантии для моделей PF: 3 года.
Срок эксплуатации (среднее время наработки на отказ): 100 000 часов.

EN For more information, please check our website at: www.deepcool.com
DE Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
FR Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
ES Para más información, por favor,visite nuestra página en: www.deepcool.com
RU Подробнее на www.deepcool.com
KZ Көбірек ақпарат алу үшін біздің вебсайтымызға кіріңіз: www.deepcool.com
PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
IT Per ulteriori informazioni， visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
PL Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
KO 자세한 내용은 www.deepcool.com에서 확인하실 수 있습니다
ZH 如需要更多信息，請瀏覽網站www.deepcool.com
ZH 如需要更多信息，请浏览网站www.deepcool.com