

Part No **38285**

HDMI TO VGA AND AUDIO CONVERTER

CONNECTS AN HDMI SOURCE TO A VGA DISPLAY AND AUDIO DEVICE

DESCRIPTION

- Connects an HDMI equipped device to a VGA display and analogue speakers
- Supports resolutions up to 1920x1200 including 1080p
- Direct signal conversion, without scaling
- Quick and simple plug and play installation
- 2 year warranty

The Lindy HDMI 1.3 to VGA and Audio Converter is ideal for connecting HDMI equipped sources such as laptops, ultrabooks and PCs to VGA displays. It converts the HDMI signal (along with the associated digital audio stream) into an analogue VGA signal. Full HD signals are supported, including 1080p for HDTV connections and up to 1920x1080 for PC VGA monitors. No external power source is required, which makes this converter the perfect tool for flexible working in different environments, whether it's in the office, traveling to hold presentations or at home, as it also permits the use of older VGA monitors or projectors to display content.

RELATED PRODUCTS

38291, 38286, 38287,
38183, 38292

HDMI TO VGA AND AUDIO CONVERTER

SPECIFICATIONS

AV Interface	HDMI to VGA & 3.5mm Stereo A
Interface Standard	HDMI 1.3, VGA
Supported Bandwidth	4.95Gbps
Maximum Input Resolution	1920x1080

Maximum Output Resolution	1920x1200@60Hz 12bit
----------------------------------	----------------------

Chipset	Algotek AG6200A
----------------	-----------------

HDCP Support	-
Supported Audio	Pass-through

Separate Audio Ports	3.5mm Stereo Audio socket
Special Features	USB Micro B socket for power

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
-----------------------------------	--

Cable Length	100mm (3.94in)
---------------------	----------------

Housing Material	ABS
Jacket Material	PVC
Jacket Diameter	4.8mm (0.19in)
Minimum Bend Radius	-
Net Weight	0.031kg (0.07lb)
Operating Temperature	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Storage Temperature	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidity	5 - 95% RH (non-condensing)
Colour	Black

CONNECTORS

Input	HDMI Type A Male
--------------	------------------

Output	VGA Female, 3.5mm Stereo Audio Female, USB Micro-B Female (Power)
---------------	---

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gross Weight	0.041kg (0.09lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

PURCHASING INFORMATION

No.	38285
EAN	4002888382854

PACKAGING CONTENTS

HDMI 1.3 to VGA and Audio Converter

Artikelnr. **38285**

HDMI AUF VGA UND AUDIO KONVERTER

VERBINDET EINE HDMI-QUELLE MIT EINEM VGA-DISPLAY UND EINEM AUDIOGERÄT

BESCHREIBUNG

- Verbindet ein mit HDMI Typ A ausgestattetes Gerät mit einem VGA-Display und analogen Lautsprechern
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 inklusive 1080p
- Direkte Signalkonvertierung, ohne Scaling
- Schnelle und einfache Plug and Play-Installation
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Dieser Adapter ist die perfekte Lösung um HDMI Typ A-Geräte wie Laptops, Ultrabooks oder PCs mit VGA-Displays zu verbinden. Er konvertiert das HDMI-Signal (inklusive dem zugehörigen Audiostream) in ein analoges VGA-Signal. Unterstützt werden Full HD inklusive 1080p für HDTV-Verbindungen und bis zu 1920x1080 für PC-VGA-Displays.

Eine separate Stromversorgung wird nicht benötigt, wodurch sich der Adapter flexibel und mobil in den unterschiedlichsten Umgebungen einsetzen lässt.

VERWANDTE PRODUKTE

38291, 38286, 38287,
38183, 38292

HDMI AUF VGA UND AUDIO KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

AV-Schnittstelle	HDMI auf VGA & 3.5mm Stereo
Schnittstellen-Standard	HDMI 1.3, VGA
Unterstützte Bandbreite	4.95Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung	1920x1080
Maximale Ausgangsauflösung	1920x1200@60Hz 12Bit
Chipsatz	Algotek AG6200A
HDCP-Unterstützung	-
Audio	Pass-through
Separate Audio-Ports	3.5mm Stereo-Audiobuchse
Spezielle Eigenschaften	USB-Buchse Micro-B zur

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
---------------------------------------	--

Kabel Länge	100mm (3.94in)
--------------------	----------------

Gehäusematerial	ABS
Mantelmaterial	PVC
Manteldurchmesser	4.8mm (0.19in)
Minimaler Biegeradius	-
Nettogewicht Gerät / e	0.031kg (0.07lb)
Betriebstemperatur	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Lagertemperatur	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Feuchtigkeit	5 - 95% RH (nicht kondensierer
Farbe	Schwarz

ANSCHLÜSSE

Eingänge	HDMI-Stecker Typ A
Ausgänge	VGA-Buchse, 3.5mm Stereo Audio Port, USB-Stecker Micro-B (Strom)

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Gesamtgewicht	0.041kg (0.09lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	38285
EAN	4002888382854

LIEFERUMFANG

HDMI 1.3 auf VGA und Audio Konverter

N° art. **38285**

CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA & AUDIO

CONNECTE UNE SOURCE HDMI À UN AFFICHAGE VGA ET À UN APPAREIL AUDIO

DESCRIPTION

- Connecte un appareil équipé en HDMI à un écran VGA et à des haut-parleurs analogiques.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200 dont 1080p
- Conversion directe du signal, sans mise à l'échelle
- Conception compacte et installation rapide
- Garantie 2 ans

Le convertisseur HDMI vers VGA et Audio de LINDY est idéal pour connecter des sources équipées HDMI telles que des ordinateurs portables, ultrabooks et PC à des écrans VGA, avec un port 3.5mm séparé pour une connexion avec des haut-parleurs analogiques. Il convertit le signal HDMI (ainsi que le flux audio numérique associé) en un signal VGA analogique, extrayant simultanément l'audio pour une connexion avec des haut-parleurs stéréo. Les signaux Full HD sont pris en charge, y compris 1080p pour les connexions HDTV et jusqu'à 1920x1080 pour les moniteurs PC VGA.

Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire, ce qui fait de ce convertisseur l'outil idéal pour un travail flexible dans différents environnements, que ce soit au bureau, en déplacement pour tenir des présentations ou à la maison, car il permet également l'utilisation d'anciens écrans VGA ou projecteurs pour afficher du contenu.

PRODUITS RATTACHÉS

38291, 38286, 38287,
38183, 38292

CONVERTISSEUR HDMI VERS VGA & AUDIO

SPÉCIFICATIONS

Interface AV	HDMI vers VGA & Audio stéréo 3
Norme	HDMI 1.3, VGA
Bande passante prise en charge	180MHz
Résolution maximale en entrée	1920x1200

Résolution maximale en sortie	1920x1200@60Hz
-------------------------------	----------------

Chipset	Algotek AG6200A
---------	-----------------

Prise en charge HDCP	-
Audio	Pass-through

Ports audio dédiés	Prise audio stéréo 3.5mm
Caractéristiques spécifiques	Prise USB Micro B pour

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
----------------------------	--

Longueur Du Cable	100mm (3.94in)
-------------------	----------------

Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la gaine	PVC
Diamètre de la gaine	4.8mm (0.19in)
Rayon de courbure minimal	-
Poids net	0.031kg (0.07lb)
Température de fonctionnement	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Température de stockage	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Humidité relative	5 - 95% RH (sans condensation)
Couleur	Noir

CONNECTEURS

Entrées	HDMI Type A mâle
Sorties	VGA femelle, Audio stéréo 3.5mm femelle, USB Micro-B femelle (alimentation)

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Poids brut	0.041kg (0.09lb)
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	38285
EAN	4002888382854

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur HDMI vers VGA et Audio

Art. **38285**

CONVERTER HDMI A VGA E AUDIO

CONNESSIONE DI UNA SORGENTE HDMI A UNO SCHERMO VGA CON AUDIO



DESCRIZIONE

- Converte un segnale HDMI a VGA e audio analogico
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200, compreso 1080p
- Conversione diretta del segnale, senza scaling
- Design compatto e installazione semplice
- 2 anni di garanzia

Converter HDMI a VGA e Audio per collegare una sorgente HDMI come un PC, laptop o lettore Blu-ray a uno schermo VGA, con una porta audio da 3.5mm separata per la connessione a casse analogiche. Converte un segnale HDMI (con segnale audio associato) in un segnale VGA analogico, estrae l'audio in simultanea per la connessione a casse stereo. Supporta segnali HD compreso 1080p per connessioni HDTV e fino a 1920x1080 con monitor VGA per PC.

Non necessita di alcun alimentatore esterno, perfetto per qualsiasi installazione domestica, in ufficio, ecc.

PRODOTTI CORRELATI

38291, 38286, 38287,
38183, 38292

CONVERTER HDMI A VGA E AUDIO

SPECIFICHE

Interfacce AV	HDMI a VGA & 3.5mm Stereo At
Standard interfacce	HDMI 1.3, VGA
Larghezza di banda supportata	180MHz
Risoluzione massima in ingresso	1920x1200

Risoluzione massima in uscita	1920x1200@60Hz
-------------------------------	----------------

Chipset	Algotek AG6200A
---------	-----------------

Supporto HDCP	-
Supporto Audio	Passante

Porte Audio separate	3.5mm Stereo Audio socket
Caratteristiche speciali	USB Micro B socket per

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	45x43x14.5mm (1.77x1.69x0.57in) 21x17.4x9.6mm (0.83x0.69x0.38in) / HDMI
-----------------------	--

Lunghezza Del Cavo	100mm (3.94in)
--------------------	----------------

Materiale	ABS
Materiale dell Guaina	PVC
Diametro della Guaina	4.8mm (0.19in)
Raggio minimo di curvatura	-
Peso netto	0.031kg (0.07lb)
Temperatura operativa	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Tasso di umidità	5 - 95% RH (senza condensa)
Colore	nero

CONNETTORI

Ingressi	HDMI Tipo A Maschio
Uscite	VGA Femmina, 3.5mm Stereo Audio Femmina, USB Micro-B Femmina (Power)

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
Peso complessivo	0.041kg (0.09lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	38285
EAN	4002888382854

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter HDMI 1.3 a VGA e Audio