

Part no.:

38261

## 9 Port HDMI Video Wall Scaler

Generate a 3x3 video wall from a 4K HDMI Signal



### | DESCRIPTION

- Scale a single HDMI input across up to 9 displays
- Create 13 different video wall layouts with a single unit
- Supports input resolutions of up to 3840x2160@30Hz
- Compose a video wall without any control software
- 2 year warranty

The 9 Port HDMI Video Wall Scaler allows a 4K HDMI input source to be arranged on 9 displays in a variety of configurations. The 4k input is divided up in to nine signals and sent to each display at 1080p creating the perfect digital signage or entertainment solution.

The unit features a HDMI connection which allows one unique source to be used as well as HDMI audio extraction via the 3.5mm Stereo audio output.

This unit has been developed for use in installations which require maximum impact, such as retail, advertising and hospitality. Multiple video wall presets and adjustable picture options means the Scaler can deliver stunning video wall layouts.

Create even bigger Video Walls by combining two units together via HDMI for layouts up to 3x4 or 4x4.

### Specification

- AV Interface: HDMI
- Interface Standard: HDMI 1.4
- Supported Bandwidth: 10.2Gbps

- Maximum Input Resolution: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Maximum Output Resolution: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- HDCP Support: 1.4
- Supported Audio: Audio Pass Through on HDMI Output 1
- Separate Audio Ports: 3.5mm Stereo
- Special Features: Daisy Chain of 2 devices video for wall layouts up to 3x4 or 4x4

#### Connectors

- Input: 1 x HDMI Type A (Female)
- Output: 9 x HDMI (Female)
- Power: 5.5/2.1mm DC socket

#### Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 305x185x35mm (12.01x7.28x1.38in)
- Housing Material: Metal
- Net Weight: 1.747kg (3.85lb)
- Operating Temperature: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Storage Temperature: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidity: 10-85% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 12VDC 2A
- Colour: Black

#### Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions:
- Gross Weight:
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, UKCA, FCC, REACH, California 65 & RoHS

#### Package Contents

- 9 Port HDMI Video Wall Scaler
- Multi-Country Power Supply (US, UK, EU & AUS)
- Remote Control
- Lindy Manual

#### Purchasing Information

- No.: 38261
- EAN: 4002888382618

Artikelnr.:

38261

## 9 Port HDMI Video Wall Scaler

Generiert eine 3x3 Video Wall aus einem 4K HDMI-Signal



### | BESCHREIBUNG

- Skaliert eine HDMI-Quelle auf 9 Displays
- Erstellen Sie 13 verschiedene Videowand-Layouts mit einem einzigen Gerät
- Unterstützt Eingangsaufösungen bis 3840x2160 30Hz
- Gestalten Sie Videowände ohne Steuerungssoftware
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der 9 Port HDMI Video Wall Scaler ermöglicht es, ein 4K-HDMI-Eingangssignal in verschiedenen Konfigurationen auf 9 Displays zu verteilen. Das 4K-Eingangssignal wird in 9 Signale aufgeteilt und mit einer Auflösung von 1080p zu jedem Display gesendet – perfekt für Digital Signage oder Entertainment-Lösungen.

Das Gerät verfügt über einen HDMI-Eingang, der die Verwendung einer HDMI Quelle ermöglicht - außerdem ist HDMI-Audioextraktion über den 3.5mm Stereo-Audioausgang möglich.

Dieser Video Wall Scaler wurde für Installationen entwickelt, die größtmöglichen Effekt z.B. in der Werbung, im Einzelhandel oder bei Events erzielen sollen. Durch zahlreiche Video Wall-Voreinstellungen und einstellbare Bildoptionen kann der Scaler beeindruckende Video Wall-Layouts erzeugen.

Erstellen Sie noch größere Videowände, indem Sie zwei Geräte über HDMI miteinander kombinieren und so Layouts von bis zu 3x4 oder 4x4 erstellen.

### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI

- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- Maximale Ausgangsauflösung: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Audio-Pass-Through an HDMI Output 1
- Separate Audio-Ports: 3.5mm Stereo
- Spezielle Eigenschaften: Daisy Chain von 2 Geräten für Videowandarrangierungen bis zu 3x4 oder 4x4

#### Anschlüsse

- Eingänge: 1 x HDMI Typ A (Buchse)
- Ausgänge: 9 x HDMI Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

#### Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 305x185x35mm (12.01x7.28x1.38in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 1.747kg (3.85lb)
- Betriebstemperatur: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 10-85% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12VDC 2A
- Farbe: Schwarz

#### Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße:
- Gesamtgewicht:
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, REACH, California 65 & RoHS

#### Lieferumfang

- 9 Port HDMI Video Wall Scaler
- Multi-Country Netzteil (US, UK, EU & AUS)
- Fernbedienung
- Lindy Handbuch

#### Verkaufsinformationen

- No.: 38261
- EAN: 4002888382618

No.:

38261

## Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports

Génère un mur vidéo 3x3 à partir d'un signal HDMI 4K



### | DESCRIPTION

- Distribue et met à l'échelle un signal HDMI sur jusqu'à 9 écrans
- Permet de créer 13 différents modes d'affichage
- Prend en charge les résolutions allant jusqu'à 3840x2160@30Hz en entrée
- Forme un mur vidéo sans besoin de logiciel
- Garantie 2 ans

Le Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports permet à une source d'entrée HDMI 4K d'être distribuée sur 9 écrans dans différents modes d'affichages. L'entrée 4k est divisée en neuf signaux et envoyée à chaque écran en 1080p, créant ainsi une solution parfaite de signalisation numérique ou de divertissement.

L'unité dispose d'une connexion d'entrée HDMI qui permet d'utiliser une source unique ainsi que l'extraction audio HDMI via la sortie audio stéréo 3,5 mm.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé dans des installations nécessitant un impact maximal, comme le commerce de détail, la publicité et l'hôtellerie. Grâce à ses multiples préréglages de murs vidéo et à ses options d'image réglables, le Scaler peut fournir des mises en page de murs vidéo étonnantes.

Créez des murs d'images encore plus grands en combinant deux unités ensemble via HDMI pour des modes d'affichages allant jusqu'à 3x4 ou 4x4.

### Spécifications

- Interface AV: HDMI

- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Résolution maximale en sortie: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Audio Pass Through
- Ports audio dédiés: Stéréo 3.5mm
- Caractéristiques spécifiques:

#### Connecteurs

- Entrées: 1 x HDMI (femelle)
- Sorties: 9 x HDMI (femelle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

#### Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 305x185x35mm (12.01x7.28x1.38in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1.747kg (3.85lb)
- Température de fonctionnement: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 10-85% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 2A
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage:
- Poids brut:
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, UKCA, FCC, REACH, California 65 & RoHS

#### Contenu De l'Emballage

- Scaler pour mur d'écrans HDMI 9 ports
- Alimentation multi-pays (US, UK, EU & AUS)
- Télécommande
- Manuel Lindy

#### Informations Commerciales

- No.: 38261
- EAN: 4002888382618

No.:

38261

## Scaler HDMI Video Wall 9 porte

Crea un videowall 3x3 con un segnale HDMI 4K



### | DESCRIZIONE

- Permette di scalare un segnale HDMI su un massimo di 9 display
- Creazione di 13 diversi layout videowall con una sola unità
- Supporta risoluzioni di ingresso fino a 3840x2160@30Hz
- Consente di comporre un videowall senza alcun software di controllo
- 2 anni di garanzia

Lo Scaler Video Wall HDMI a 9 porte consente di organizzare una sorgente HDMI 4K su 9 display in diverse configurazioni. Il segnale in ingresso 4K viene scomposto in nove segnali ed inviato a ciascun display a 1080p, creando una soluzione perfetta per il digital signage o l'intrattenimento.

L'unità è dotata di entrata HDMI che consente di utilizzare un'unica sorgente e di estrarre l'audio HDMI tramite l'uscita audio stereo da 3.5mm.

Questa unità è stata sviluppata per l'uso in installazioni che necessitano del massimo livello di impatto visivo, come nel settore retail, pubblicitario e ricettivo. Grazie alle molteplici preselezioni del videowall e alle funzioni di regolazione dell'immagine, lo Scaler è in grado di creare layout videowall di grande effetto.

Per creare videowall ancora più grandi, è possibile combinare due unità tramite HDMI per ottenere layout fino a 3x4 o 4x4.

### Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Risoluzione massima in uscita: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio pass-through
- Porte Audio separate: 3.5mm Stereo
- Caratteristiche speciali: Daisy chain di due unità per layout fino a 3x4 o 4x4

#### Connettori

- Ingressi: 1 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 9 x HDMI (Femmina)
- Alimentatore: Presa DC 5.5/2.1mm

#### Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 305x185x35mm (12.01x7.28x1.38in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 1.747kg (3.85lb)
- Temperatura operativa: -10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 10-85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 2A
- Colore: Nero

#### Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione:
- Peso complessivo:
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, REACH, California 65 & RoHS

#### Contenuto Della Confezione

- Scaler HDMI Video Wall 9 porte
- Alimentatore multi-country (US, UK, EU & AUS)
- Telecomando
- Manuale Lindy

#### Informazioni commerciali

- No.: 38261
- EAN: 4002888382618



No.:

38261

## Escalador de video wall HDMI de 9 puertos

Genere un video wall 3 x 3 desde una señal HDMI 4K



### | DESCRIPCIÓN

- Escale una sola entrada HDMI en hasta 9 pantallas
- Crea 13 diseños de video wall diferentes con una sola unidad
- Admite resoluciones de entrada de hasta 3840x2160@30Hz
- Configure un video wall sin ningún software de control
- 3 años de garantía

El escalador video wall HDMI de 9 puertos permite organizar una fuente de entrada HDMI 4K en 9 pantallas con variedad de configuraciones. La entrada 4k se divide en hasta nueve señales y se envía a cada pantalla a 1080p, creando la solución perfecta de señalización digital o entretenimiento.

La unidad cuenta con una conexión de entrada HDMI que permite utilizar una fuente única, así como la extracción de audio HDMI a través de la salida de audio estéreo de 3,5 mm.

Esta unidad ha sido desarrollada para su uso en instalaciones que requieren el máximo impacto, como el comercio minorista, la publicidad y la hostelería. Múltiples ajustes preestablecidos de video wall y opciones de imagen ajustables significan que el Scaler puede ofrecer impresionantes diseños de video wall.

Cree video walls aún más grandes combinando dos unidades a través de HDMI para diseños de hasta 3x4 o 4x4.

### Especificaciones

- Interfaz AV: HDMI
- Estándar de interfaz: HDMI 1.4
- Ancho de banda soportado: 10,2 Gbit/s
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Resolución máxima de salida: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit

- Soporte HDCP: 1.4
- Audio compatible: Paso de señal de audio en la salida HDMI 1
- Puertos de audio separados: 3.5mm estéreo
- Características especiales: Conexión en cadena de 2 dispositivos para configuraciones de video wall de 3x3 o 4x4

#### Conectores

- Entrada: 1 x HDMI Tipo A (hembra)
- Salida: 9 x HDMI (hembra)
- Alimentación: Conector DC 5,5/2,1mm

#### Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) 305x185x35mm (12.01x7.28x1.38in)
- Material de la carcasa: Metal
- Peso neto: 1.747 kg (3.85in)
- Temperatura de funcionamiento: 10°C - 45°C (14°F - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humedad: 10-85% RH (sin condensación)
- Requisitos de energía: 12VDC 2A
- Color: Negro

#### Misceláneo

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: mm (in)
- Peso bruto: kg (lb)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

#### Contenido del paquete

- Escalador de video wall HDMI de 9 puertos
- Fuente de alimentación multi-país (US, UK, EU & AUS)
- Mando a distancia
- Manual Lindy

#### Información de compra

- No.: 38261
- EAN: 4002888382618